

Ръководство на потребителя за клавиатура Natec Turbot 2



1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Natec Turbot 2 е практично решение, създадено за домашно забавление и ежедневна работа. То съчетава пълноразмерна клавиатура с вграден тъчпад, което ви позволява удобно да управлявате например Smart TV, таблет или компютър, без да се нуждаете от допълнителни аксесоари. Това е перфектният избор за дома, офиса, пътувания и навсякъде, където комфортът, мобилността и пестенето на място са от значение. Пълноразмерните клавиши осигуряват същото усещане като при класическа настолна клавиатура. В резултат на това пишете по-бързо, по-уверено и с по-малко грешки. Независимо дали отговаряте на имейли, въвеждате пароли за любимите си стрийминг платформи или подготвяте документ в движение, Natec Turbot 2 предлага комфорт, който ще усетите още при първата употреба. Цели 22 специални мултимедийни и функционални клавиша ви дават незабавен достъп до най-важните опции на Smart TV и любимите ви приложения. Бутоните, разположени над тъчпада, осигуряват удобно управление с палец – контрол на звука, паузиране или навигация в стрийминг услугите. Това решение ускорява работата и отличава клавиатурата сред сходните продукти на пазара. Прецизният, многофункционален тъчпад ви позволява свободно да управлявате курсора и да използвате жестове, без да е необходимо да посягате към мишка. Получавате пълен контрол върху системата и приложенията, което е особено удобно при управление на телевизор, провеждане на презентации или работа в ограничено пространство. Широката съвместимост означава, че клавиатурата лесно ще работи с вашия компютър, телевизор и таблет. Не е необходимо да сменяте хардуер или да свиквате с нова подредба. Едно устройство е достатъчно за работа, забавление и ежедневна употреба у дома или в офиса, като винаги може да бъде под ръка. Компактният размер улеснява пренасянето и работата при всякакви условия. С Natec Turbot 2 получавате мобилност без компромиси с удобството.

2. СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	черен
Съвместими операционни системи	Windows 7/8/10/11, Linux, Android, MAC, iOS
Хардуерни изисквания	устройство с Bluetooth 4.0 и по-нови версии или с USB порт за 2.4 GHz връзка
Размери	Д 365 мм x Ш 136 мм x В 15 мм
Тегло	390 г
Дължина на кабела	150 см
Капацитет на батерията	300 mAh
Гаранция	2 години

3. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в ръководството.
- Неразрешени ремонти или разглобяване правят гаранцията невалидна и могат да повредят продукта.
- Изпускане или удари могат да причинят повреда, надраскване или други дефекти.
- Не използвайте продукта в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане!

4. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

Инсталация

Сдвояване на ново устройство в режим Bluetooth

- Включете Bluetooth на устройството, което искате да сдвоите.
- Преместете превключвателя за включване „ON“/изключване „OFF“ на продукта в положение „ON“ и изберете режим BT, като натиснете клавишите FN + BT1/BT2. Светодиодният индикатор светва в зелено. След това задръжте клавишите FN + BT1/BT2 за 3 секунди за влизане в режим на сдвояване. Светодиодният индикатор ще започне да мига.
- След това отидете в настройките на Bluetooth на вашето устройство и изберете от списъка Turbot 2.
- След успешно сдвояване светодиодният индикатор ще спре да мига.
- Клавиатурата е готова за използване.

Свързване на клавиатурата с предварително сдвоеното устройство

- Включете Bluetooth на устройството, което преди това сте свързвали с клавиатурата.
- Включете или събудете клавиатурата от хибернация.
- Клавиатурата автоматично ще се свърже с устройството.

Свързване на устройството чрез USB приемник

- Включете компютъра си или друго съвместимо устройство.
- Преместете превключвателя за вкл. „ON“/изкл. „OFF“ на продукта в положение „ON“ и изберете режим 2,4GHz, като натиснете клавишите FN + 2.4G. Светодиодният индикатор светва в зелено.
- Свържете USB приемника към свободен USB порт на компютъра.
- Операционната система автоматично ще инсталира необходимите драйвери.
- Клавиатурата е готова за използване.



Бележка:

- Клавиатурата е оборудвана с интелигентна технология за управление на енергията. Когато клавиатурата премине в режим на хибернация (заспиване), натиснете произволен бутон, за да я събудите.
- Клавиатурата е оборудвана с превключвател за вкл. „ON“/изкл. „OFF“, за да пести енергия от батерията, когато не се използва за по-дълъг период от време.

Отстраняване на неизправности

Ако имате проблеми със свързването на клавиатурата с USB приемника, извършете процедурата за сдвояване:

- Изключете USB приемника.
- Задръжте клавишите Esc + K за около 3 секунди. Светодиодният индикатор ще започне да мига.
- Свържете отново USB приемника.
- Клавиатурата ще се сдвои автоматично с USB приемника.
- След успешно сдвояване светодиодният индикатор ще спре да мига.

Промяна на режима на свързване

- Клавиатурата позволява бързо превключване между устройствата в рамките на наличните 3 режима на свързване.
- За да промените съответния режим на свързване, натиснете клавишите FN + 2.4G/BT1/BT2.



Избор на операционна система

- Клавиатурата позволява адаптиране на функциите на клавишите към отделните операционни системи.
- Натиснете клавишите FN + IOS/Mac/Win/Android, за да изберете съответния режим на операционната система.



Зареждане на батерията

- Включете предоставения USB-C кабел към клавиатурата.
- Включете USB накрайника към съответния източник на захранване (макс. изходящо електричество DC 5V 1A).

Бележка: Клавиатурата може да се използва по време на зареждането. Когато батерията е напълно заредена, светодиодният индикатор ще се изключи.

Внимание: Моля, зареждайте батерията на всеки 3 месеца, ако не използвате клавиатурата дълго време. Дългосрочното съхранение при ниско ниво на батерията или използването на зарядни устройства с мощност над 5V 1A може да повреди батерията. Мощността, доставяна от USB зарядното устройство, трябва да бъде между минималната 1W, изисквана от радиоустройството, и максималната 5W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

Описание на многофункционалните клавиши

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Яркост на екрана – |  |  |  |  |  |  |
| 2. Яркост на екрана + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Показване на активни прозорци |  |  |  |  |  |  |
| 4. Интернет браузър | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. Екран на работния плот |  |  |  |  |  | |
| 6. Търсене (гласови команди към Google Assistant при Android – за целта задръжте клавиша) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 7. Предишна песен | | | | | | |
| 8. Възпроизвеждане/паузиране | | | | | | |
| 9. Следваща песен | | | | | | |
| 10. Заглушаване на звука | | | | | | |
| 11. Сила на звука – | | | | | | |
| 12. Сила на звука + | | | | | | |
| 13. Смяна на основната функция – Натиснете FN + Del, за да смените основната функция между F1-F12 и горещите клавиши. | | | | | | |
| 14. Начална страница | | | | | | |
| 15. Обратно | | | | | | |
| 16. Меню/Опции | | | | | | |
| 17. Заклучване на тъчпада – за целта натиснете FN + Z | | | | | | |

Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от използваната операционна система и софтуер.

Честотен диапазон: 2402 MHz – 2480 MHz

Макс. предавана радиочестотна мощност: 7,41 dBm

Почистване

Изключете клавиатурата преди почистване. Почиствайте устройството с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни препарати и не нанасяйте разтворители или спрейове директно върху клавиатурата. Не допускайте попадане на течности вътре в клавиатурата.

5. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

С настоящото ИМПАКТ S.A. декларира, че радиоапаратурата тип NKL-2317 е в съответствие с Директиви 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.natec-zone.com.

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.



Производител: Impakt Spółka Akcyjna

Адрес: ul. Stanisława Lema 16

62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 101 02 30

Имейл: info@impakt.com.pl

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на www.polycomp.bg.